

## Mosaic P 40 8C







## **IDENTIFICATION**

<ul> <li>Consommation</li> </ul>	2.0 mA	
Niveaux de sortie max.	135 dB SPL*	
• Gain max.	77 dB*	
Nombre de micros	2	

• Pertes	Pertes Légères à profondes	
<ul> <li>Classe</li> </ul>	1	
• LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677	
• LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683 / G: 7343660	

 $<sup>^{\</sup>star}$  Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

## MOSAIC P 40 8C

## Fonctions et accessoires



EQUIPEMENT TECHNIQUE	40
Canaux de traitement / Gain	24/12
Programmes auditifs	6
Direct audio streaming <sup>1</sup> / Made for iPhone	
My Voice <sup>2</sup>	
Wireless <sup>2</sup>	•
Couplage du volume et des contrôles	•
TRAITEMENT DE LA PAROLE	
Bande passante HD	
iFocus 360²	_
Focus 360	_
HD Directionnalité	_
Stereo ilock²	
Directionnel iLock <sup>2</sup>	Standar
Voice Ranger	•
XPhone <sup>2</sup>	•
Micro directionnel adaptatif multicanaux	•
Micro directionnel automatique	•
Micro directionnel fixe	•
Compression sélective en fréquence	•
Anti larsen intelligent	•
QUALITÉ ET CONFORT DU SON	
Dynamique d'entrée élargie	
Volume automatique <sup>3</sup>	
Ajustement de la directivité microphonique <sup>2,4</sup>	
Réduction de la réverbération	
Amélioration de la musique	
iOmni	
Anti bruit impulsionnel	on/off
Annulation du vent binaurale <sup>2</sup>	
Réduction intelligente du bruit de vent	
Gestion du bruit	
Générateur de bruit	6
Fonction Notch (amplification encochée)	•
, ,	
OPTIMISATION AUTOMATIQUE	
OPTIMISATION AUTOMATIQUE Equaliseur automatique intelligent	Haute
OPTIMISATION AUTOMATIQUE	Haute Haute

FONCTIONS SPÉCIALES		
		40
Protection SecureTec		IP68
Socle de charge		_
Taille des piles		13
Compartiment à pile marche/arrêt		•
Nano-revêtement		•
Programmation Wireless		•
FONCTIONS DISPONIBLES		
Flat cover		_
Molette contrôle du volume		_
Bouton poussoir		_
Rocker switch		•
Kit de conversion couleur		0
Compartiment à pile avec telecoil intégré		0
Compartiment à pile avec sécurité enfant		_
Petit coude		0
PROGRAMMATION		
ConnexxAir, ConnexxLink		_
Noahlink Wireless		•
Adaptateur de programmation / Cable		13
ACCESSOIRES (OPTIONS)		
Connexx Smart Key	=	0
Connexx Smart Transmitter 2.4		0
Connexx Smart Mic	0	0
APPLICATIONS		
Connexx Smart Direct		0

- = équipement standard
- o = optionnel
- -= non disponible
- 1. A partir de l'iPhone 5
- Programmation bilatérale obligatoire
   Streaming uniquement
   Réquiert l'application Smart Direct

**≰**iPhone | iPad | iPod

«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

Fabriquant Légal Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse 100, 91058 Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis Ordre No. 03470-99T2-7600 © 03.2018, Sivantos GmbH • IK

05.2018 · Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.